

OWA6

Solutions de recharge

DUO-W



VOTRE OASIS D'ENERGIE

OWA6

www.owa6.be

Paramètres de charge

Protections intégrées par prise	Disjoncteur-différentiel type A, 32A, 30 mA, C RCM DC 6mA
Puissance de sortie par point de recharge	3,7 à 22 kW
Puissance par borne	1x22kW 2x11kW
Régime de neutre	TT, TN-C, TN-S, IT* *Sous réserve
Tension nominale	230V – 400V
Intensité nominale	Jusque 32 A par prise
Courant de court-circuit	6 kA
Fréquence nominale	50 Hz – 60 Hz
Connecteurs	Connecteurs T2 conforme IEC 61296

Interfaces & Connectivité

Informations sur l'état	LED RVB
Activation de la recharge	Plug & Charge / RFID / OCPP
Connectivité	Ethernet (LAN) Modbus TCP/IP GPRS 4G/LTE (antenne incluse)
Protocole de communication, interopérabilité	OCPP 1.6 J
Interface utilisateur	Phoenix CHAR-X Control

Propriétés physiques

Matériau	Aluminium poudré
Dimensions	Murale : 560 x 530 x 210 mm (LxHxl)
Indice de protection	IP54, IK 08 <i>IK10 faces métalliques, IK08 surfaces plastiques</i>
Certifications	CE, IEC 61851
Entretien, réparation	Composants électriques modulaires
Garantie	24 mois